



Specyfikacja Philips Belka LED  
CoreLine BN126C 49W 6400lm - 840  
Zimna Biel | 120cm - 1x Poprzez  
Przewód

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu   | 246027                      |
| EAN              | 8719514948808               |
| Kod Producenta   | 94880899                    |
| Producent        | Philips                     |
| Nazwa producenta | BN126C LED64S/840 PSU L1200 |
| Gwarancja        | 2 lat                       |
| Żywotność (h)    | 50000                       |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x36                               |
| Moc (W)                   | 49W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6400lm                             |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 131                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Zawiera żarówkę             | Tak                   |
| Długość                     | 120cm                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                        |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                  |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK04 - 0.50 dzuli                |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | Stal                             |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Seria                  | BN126C                           |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1135 |
| Szerokość (mm) | 65   |
| Wysokość (mm)  | 65   |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**