



Specyfikacja Philips LEDRura T5  
MASTER (Mains) High Output 10.5W  
1600lm - 865 Światło dzienne | 55cm -  
Zamienne 24W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu                   | 248745                            |
| EAN                              | 8720169275232                     |
| Kod Producenta                   | 8720169275232                     |
| Producent                        | Philips                           |
| Nazwa producenta                 | MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                                |
| Gwarancja                        | 5 lat                             |
| Klasa efektywności energetycznej | D                                 |
| Żywotność (h)                    | 50000                             |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                           |

## Informacje techniczne

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Technologia   | LED                 |
| Zamienne (W)  | 24                  |
| Moc (W)       | 10.5W               |
| Ściemnianie   | Nie                 |
| Trzonek       | G5                  |
| Rotatable     | Nie                 |
| Kod Koloru    | 865 Światło Dienne  |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1600lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 152                                |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED t5                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| LED Starter w komplecie | Nie         |
| Wymagany Statecznik     | Nie         |
| Statecznik lampy LED    | Mains (AC)  |
| Wyjście lampy LED       | High Output |
| Wykończenie lampy       | Matowy      |
| Obudowa                 | Szkło       |
| Seria                   | Master      |

## Wymiary

|               |      |
|---------------|------|
| Długość       | 55cm |
| Długość (mm)  | 563  |
| Średnica (mm) | 19   |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie