



Specyfikacja Philips Master Rura LED  
T8 (EM/Mains) High Output T8 7.6W  
1150lm - 865 Światło Dienne | 60cm -  
Zamienne 18W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu                   | 255166                          |
| EAN                              | 8721103044198                   |
| Kod Producenta                   | 8721103044198                   |
| Producent                        | Philips                         |
| Nazwa producenta                 | MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 1                               |
| Gwarancja                        | 5 lat                           |
| Klasa efektywności energetycznej | D                               |
| Żywotność (h)                    | 75000                           |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                         |

## Informacje techniczne

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Technologia   | LED                 |
| Zamienne (W)  | 18                  |
| Moc (W)       | 7.6W                |
| Ściemnianie   | Nie                 |
| Trzonek       | G13                 |
| Rotatable     | Tak                 |
| Kod Koloru    | 865 Światło Dienne  |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1150lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 151                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | High Output                     |
| Wykończenie lampy       | Matowy                          |
| Obudowa                 | Plastik                         |
| Seria                   | Master                          |

## Wymiary

|                  |      |
|------------------|------|
| Długość          | 60cm |
| Długość (mm)     | 604  |
| Średnica (mm)    | 28   |
| Dokładny kształt | T8   |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie